

تسکو | TSCCO
راهنمای استفاده از محصول
TSW8 PRO MAX
SMART WATCH



www.tscco.ir

کلید چرخشی را برای بازگشت به حالت اولیه بچرخانید. برای ورود به حالت sport multi، روی نوار کلید ها (پایین کلید چرخشی) کتونه فشار دهید. برای تماس اضطراری روی نوار کلید ها طولانی فشار دهید. (برای استفاده به بلوتوث تلفن متصل شوید.)
 (۳) دکمه Menu. کلید چرخشی را برای جستجوی منو بچرخانید. یا فشار کوتاه هر کدام از کلیدها، به صفحه زمینه بازخواهد گشت.
 (۴) در هر کدام از حالت‌ها برای راه اندازی مجدد تنظیمات بلوتوث، تاریخ، تون، حالت DND، روشنایی و دیگر قابلیت‌ها، نگه‌دارید.
 (۵) در صفحه دوم یا سوم در هر برنامه، یا یکبار فشار دادن هر کدام از کلیدها می‌توان به صفحه پیش زمینه بازگشت.
 (۶) برای تنظیم روشنایی/ خاموش شدن ساعت کلید چرخشی را طولانی فشار دهید.

قابلیت‌های میان‌بر:
 (۱) صفحه ساعت را به سمت چپ بکشید و آیکن "+" را پیدا کنید. روی این آیکن برای اضافه کردن میان‌بر برای هر آیتیم دلخواه از منو کلیک کنید.
 (۲) برای پیدا کردن تنظیمات بلوتوث، تاریخ، تون، حالت DND، روشنایی و دیگر قابلیت‌ها، صفحه را به سمت پایین اسکرول کنید.

(۵) برای تنظیم صفحه ساعت
پشتیبانی پیام:
 (۱) برای دریافت پیام‌ها، تلفن همراه و ساعت باید به هم متصل باشند و همچنین در تنظیمات تلفن همراه دسترسی در این صورت، پیام‌ها، تلفن همراه در ساعات قابل رویت خواهد بود. ۱۰ پیام ابتدایی دریافتی قابل ذخیره‌اند و بیش از ۱۰ پیام جایگزین پیام‌های قبلی خواهند شد.
 (۲) برای پاک کردن اعلان پیام‌ها، صفحه را اسکرول کرده و آیکن delete را بزنید.

تاریخچه تلفن تماس:
 (۱) برای دیدن تاریخچه تماس، وارد تلفن یا phone شوید. برای فعال سازی تماس بلوتوثی روی open کلیک کنید. همچنین در تلفن همراه خود روی تاریخچه تماس کلیک کنید. نام "TSCCO - TSW8 PROMAX" را پیدا کنید. پس از اتصال موفقیت آمیز، می‌توانید با استفاده از ساعت های دریافتی خود پاسخ دهید.

(۲) در تاریخچه تماس‌ها یا Call Records می‌توانید تماس‌های دریافتی خود را مشاهده کنید.

اعلان پیامک:
 یا هر پیامی در تلفن همراه اعلان پیامک در تلفن همراه نمایش داده خواهد شد.
اعلان برنامه های دیگر:
 در اپلیکیشن روی آیکن app notifications بزنید. در این قسمت می‌توانید اجازه نمایش اعلان هر کدام از اپلیکیشن‌های پیام رسان نظیر QQ، WeChat، What's up، QQ را فعال کنید.
 در این صورت همزمان با دریافت پیام‌ها (ها) در هر کدام از اپلیکیشن‌ها به طور همزمان ساعت نیز اعلان‌ها نمایش داده خواهد شد.

برنامه ورزشی:
 وارد برنامه SPORT شوید. با اسکرول کردن صفحه ورزش‌های می‌مانند دو، دوچرخه سواری، طناب زنی، بدمیتون، بسکتبال، یوگا و غیره قابل مشاهده است. ورزش مورد نظر را انتخاب کنید. آیکن start را بزنید. اطلاعات مربوط به ورزش مورد نظر مانند تعداد قدم‌ها، مسافت طی شده و غیره ذخیره خواهد شد. آیکن PAUSE نیز برای توقف و ثبت اطلاعات می‌باشد.

نوار قلب (ECG):
 وارد برنامه ECG شوید. همچنین در اپلیکیشن برنامه ECG Detection را باز کنید.
 نوار قلب به تدریج برای صفحه نمایش داده شده و ذخیره می‌شود.
 * لطفا قبل از استفاده از دست سبستی روی مچ دست خود مطمئن شوید. برای استفاده از این برنامه باید ساعت و تلفن همراه به هم متصل شده باشند.

ماشین حساب:
 محاسبات با برنامه ماشین حساب قابل انجام می‌باشند.

تنظیمات موزیک از راه دور:
 بعد از اتصال ساعت به تلفن همراه، می‌توانید موزیک را از طریق تلفن همراه و هم از طریق ساعت کنترل کنید.

آب و هوا:
 وارد برنامه weather شوید. این برنامه اطلاعات مربوط به آب و هوای هر روز را نشان می‌دهد.

تلفن همراه را پیدا کنید:
 بعد از اینکه ساعت به برنامه متصل شد، روی "تلفن باقی" روی ساعت کلیک کنید تا تلفن سازگار را پیدا کنید. تلفن می‌پردازد یا زنگ می‌زند.

تنظیمات زمان:
 برای تنظیمات مربوط به زمان، ابتدا اتصال ساعت و اپلیکیشن را باز کنید. سپس می‌توانید تنظیمات زمانی دلخواه را در ساعت انجام دهید.
دستیار صوتی:
 پس از اتصال ساعت به بلوتوث تلفن همراه، می‌توانید با دبل کلیک روی صفحه ساعت از این قابلیت استفاده کنید. (برای مثال در iOS نام دستیار صوتی Siri و در اندروید Voice Assistant است)
چراغ قوه:
 وارد برنامه Flashlight شوید. صفحه ساعت به صورت روشن درآمده و به عنوان چراغ قوه عمل می‌کند.

تنظیمات:
 وارد برنامه ی Setting شوید. در این برنامه تنظیمات زیر قابل انجام است:
 (۱) برنامه language شامل زبان های متنوع از جمله فارسی، انگلیسی، عربی، چینی، پرتغالی و غیره است. با انتخاب زبان دلخواه و سینک کردن داده های تلفن همراه و ساعت، زبان تلفن همراه و ساعت به صورت همزمان تغییر می‌کند.
 (۲) تغییر dial شامل تم‌های مختلف برای تغییر تم‌های صفحه نمایش می‌باشد.
 (۳) برنامه screen time برای تنظیم روشن / خاموش بودن صفحه و زمان روشن ماندن صفحه است.
 (۴) برنامه vibration برای تنظیم شدت لرزش ساعت است.
 (۵) برنامه power saving شامل دو گزینه open و close است. گزینه open برای مصرف پهنه باتری ساعت و گزینه close برای غیرفعال کردن این قابلیت است.

برای کاربران iOS:
 اپلیکیشن "wearPro" را از store APP دانلود کنید. لطفا برای نصب کامل نرم افزار گزینه "agree" را صفحه‌ها که در ابتدا نمایش داده می‌شود انتخاب کنید.
 بعد از نصب نرم افزار، آپدیت روزی روی صفحه تلفن همراه نمایش داده می‌شود.
2- اتصال ساعت به بلوتوث از طریق بلوتوث تلفن همراه:
 (۱) برای اتصال ساعت به بلوتوث تلفن همراه، ساعت را اسکرول کنید. روی برنامه "About (i)" کلیک کنید. مشخصات ساعت و QR CODE نمایش داده می‌شود.
 (۲) در صفحه "connect to watch" در تلفن همراه، گزینه "wearPro" را انتخاب کنید. پس از اتصال موفقیت آمیز، ساعت به بلوتوث تلفن همراه متصل می‌شود.

3- اتصال قابلیت‌های تماس بلوتوثی / دستیار صوتی:
 ابتدا بلوتوث تلفن همراه را روشن و به آن متصل شوید. پس از اتصال موفقیت آمیز، زمانی که ساعت روی صفحه زمینه است صفحه را به سمت راست بکشید.
 سپس آیکن "open" را بزنید و به بلوتوث ساعت متصل شوید.

در اپلیکیشن وارد "Device" شوید. سپس روی گزینه "Unbind" کلیک کنید تا ارتباط اپلیکیشن و ساعت قطع شود.
- غیرفعال کردن بلوتوث برای تلفن‌های همراه ios:
 در اپلیکیشن وارد "Device" شوید. سپس روی گزینه "Unbind" کلیک کنید. سپس به تنظیمات بلوتوث رفته و smart watch را پیدا کنید. روی گزینه "Forget this device" کلیک کنید.
- غیر فعال کردن Audio Bluetooth connection:
 برای غیر فعال مسافتی قابلیت audio Bluetooth connection در تنظیمات بلوتوث تلفن همراه، نام watch audio را جستجو کرده و غیر فعال کنید. تمام اتصال‌های بلوتوثی ساعت و تلفن همراه قطع خواهند شد.

۹- فعال سازی حالت Do Not Disturb:
 پس از اتصال تلفن همراه به ساعت APP store از APP "Do Not Disturb" یا "APP" > "Device" > "More" > "alarm setting" > "Do Not Disturb" را انتخاب کنید. زمان شروع و پایان را مشخص کنید. مثلا از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۱۴:۰۰ بین این ساعت‌ها هیچ تماس و پیام هشدار دهنده نخواهد شد.
۱۰- تنظیم ساعت:
 پس از اتصال تلفن همراه به ساعت در اپلیکیشن مراحل زیر را دنبال کنید:
 "APP" > "Device" > "More" > "alarm setting" > "+"
 آلرم روزانه ساعت از این طریق قابل تنظیم است.

۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.
پرسش و پاسخ های متداول
*** چرا نمی‌توانم ساعت را برای پیام آب گرم ببینم؟**
 برای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش و موکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکایت ساعت جلوگیری کرد. وقتی ما با آب گرم می‌شویم، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

۱۲- یادآوری حرکتی:
 بازه زمانی، دفعات دریافت آن روشن نشود... ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت حافظه باشد.
۱۳- یادآوری نوشیدن آب:
 بازه زمانی، فرکانس یادآوری و حالت تکرار را تنظیم کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یادآوری آب داشته باشید.
۱۴- تنظیم ساعت:
- چهره ساعت موجود در انتخاب کنید:
 ساعت و برنامه را یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. ساعت پس از هنگام سازی صفحه ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.
پرسش و پاسخ های متداول
*** چرا نمی‌توانم ساعت را برای پیام آب گرم ببینم؟**
 برای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش و موکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکایت ساعت جلوگیری کرد. وقتی ما با آب گرم می‌شویم، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

۱۲- یادآوری حرکتی:
 بازه زمانی، دفعات دریافت آن روشن نشود... ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت حافظه باشد.
۱۳- یادآوری نوشیدن آب:
 بازه زمانی، فرکانس یادآوری و حالت تکرار را تنظیم کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یادآوری آب داشته باشید.
۱۴- تنظیم ساعت:
- چهره ساعت موجود در انتخاب کنید:
 ساعت و برنامه را یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. ساعت پس از هنگام سازی صفحه ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.
پرسش و پاسخ های متداول
*** چرا نمی‌توانم ساعت را برای پیام آب گرم ببینم؟**
 برای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش و موکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکایت ساعت جلوگیری کرد. وقتی ما با آب گرم می‌شویم، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

۱۲- یادآوری حرکتی:
 بازه زمانی، دفعات دریافت آن روشن نشود... ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت حافظه باشد.
۱۳- یادآوری نوشیدن آب:
 بازه زمانی، فرکانس یادآوری و حالت تکرار را تنظیم کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یادآوری آب داشته باشید.
۱۴- تنظیم ساعت:
- چهره ساعت موجود در انتخاب کنید:
 ساعت و برنامه را یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. ساعت پس از هنگام سازی صفحه ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.
پرسش و پاسخ های متداول
*** چرا نمی‌توانم ساعت را برای پیام آب گرم ببینم؟**
 برای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش و موکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکایت ساعت جلوگیری کرد. وقتی ما با آب گرم می‌شویم، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

۱۲- یادآوری حرکتی:
 بازه زمانی، دفعات دریافت آن روشن نشود... ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت حافظه باشد.
۱۳- یادآوری نوشیدن آب:
 بازه زمانی، فرکانس یادآوری و حالت تکرار را تنظیم کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یادآوری آب داشته باشید.
۱۴- تنظیم ساعت:
- چهره ساعت موجود در انتخاب کنید:
 ساعت و برنامه را یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. ساعت پس از هنگام سازی صفحه ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.
پرسش و پاسخ های متداول
*** چرا نمی‌توانم ساعت را برای پیام آب گرم ببینم؟**
 برای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش و موکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکایت ساعت جلوگیری کرد. وقتی ما با آب گرم می‌شویم، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

۱۲- یادآوری حرکتی:
 بازه زمانی، دفعات دریافت آن روشن نشود... ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت حافظه باشد.
۱۳- یادآوری نوشیدن آب:
 بازه زمانی، فرکانس یادآوری و حالت تکرار را تنظیم کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یادآوری آب داشته باشید.
۱۴- تنظیم ساعت:
- چهره ساعت موجود در انتخاب کنید:
 ساعت و برنامه را یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. ساعت پس از هنگام سازی صفحه ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.
پرسش و پاسخ های متداول
*** چرا نمی‌توانم ساعت را برای پیام آب گرم ببینم؟**
 برای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش و موکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکایت ساعت جلوگیری کرد. وقتی ما با آب گرم می‌شویم، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

۱۲- یادآوری حرکتی:
 بازه زمانی، دفعات دریافت آن روشن نشود... ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت حافظه باشد.
۱۳- یادآوری نوشیدن آب:
 بازه زمانی، فرکانس یادآوری و حالت تکرار را تنظیم کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یادآوری آب داشته باشید.
۱۴- تنظیم ساعت:
- چهره ساعت موجود در انتخاب کنید:
 ساعت و برنامه را یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. ساعت پس از هنگام سازی صفحه ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.
پرسش و پاسخ های متداول
*** چرا نمی‌توانم ساعت را برای پیام آب گرم ببینم؟**
 برای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش و موکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکایت ساعت جلوگیری کرد. وقتی ما با آب گرم می‌شویم، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

۱۲- یادآوری حرکتی:
 بازه زمانی، دفعات دریافت آن روشن نشود... ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت حافظه باشد.
۱۳- یادآوری نوشیدن آب:
 بازه زمانی، فرکانس یادآوری و حالت تکرار را تنظیم کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یادآوری آب داشته باشید.
۱۴- تنظیم ساعت:
- چهره ساعت موجود در انتخاب کنید:
 ساعت و برنامه را یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. ساعت پس از هنگام سازی صفحه ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دقت‌رجه راهنما را با دقت مطالعه کنید.
محتویات جعبه
 • دفترچه راهنما • کارت گارانتی • ساعت • شارژر • محافظ صفحه نمایش
راهنمای استفاده
 (۱) زمانی که صفحه ساعت خاموش است کلید چرخشی را کوتاه فشار دهید تا صفحه نمایش روشن شود. برای خاموش شدن نیز مجددا همان کلید را کوتاه فشار دهید.
 (۲) در صفحه زمینه کلید چرخشی را کوتاه فشار دهید تا وارد صفحه‌ی منو شوید. برای تغییر منو بیوسه دابل کلیک کنید.

نویسجات مدل تک دکمه:
 (۱) هنگامی که ساعت در حالت خاموش است، دکمه چرخشی را برای روشن کردن صفحه به طور کوتاه فشار دهید و دوباره دکمه چرخشی را برای خاموش کردن صفحه فشار دهید.
 (۲) هنگامی که ساعت در رابط شماره گیری است، برای برقراری تماس های اضطراری روی دکمه چرخشی دوبار کلیک کنید (برای استفاده باید به بلوتوث تلفن همراه متصل شوید.) (دکمه چرخشی را بچرخانید تا صفحه کلید را تغییر دهید.
 (۳) در هر کدام از صفحه منو، دکمه چرخشی را بچرخانید تا صفحه را ورق بزنید.
 (۴) وارد رابط سبک منو شوید، برای خروج کوتاه فشار دهید.
 (۵) در هر کدام از صفحه منو، دکمه چرخشی را دوبار فشار دهید تا برای خاموش کردن منو تغییر کند.
 (۶) هنگام ورود به رابط سطح دوم یا رابط سطح سوم، دکمه را برای بازگشت به رابط شماره گیری کوتاه فشار دهید.
 (۷) دکمه چرخشی را برای کنترل روشن/خاموش ساعت به مدت طولانی فشار دهید.

(۳) برای نمایش ساعت / تاریخ/ هفتم، پیام های خاموش/روشن بلوتوث و اپلیکیشن‌های اخیر صفحه ساعت را به سمت راست بکشید.
 (۴) برای رفتن به منو و پیدا کردن اپلیکیشن دلخواه، به سمت بالا اسکرول کنید.

منوی بالا به پایین
 برای رفتن به حالت منو از بالا به پایین صفحه را اسکرول کنید.
 (۱) اتصال بلوتوث، نمایش ساعت، نمایش منو، بلوتوث میزبان توتی
 (۲) آیکن (۱) برای تنظیمات ساعت را به سمت راست بکشید.
 (۳) آیکن (۲) برای تنظیم روشنایی صفحه استفاده می‌شود.
 (۴) آیکن (۳) برای تنظیم شماره تلفن‌های اضطراری استفاده می‌شود.
 (۵) آیکن (۴) برای تنظیم حالت تلفن‌های اضطراری استفاده می‌شود. در حالت صفحه زمینه کلید ۲ را برای برقراری تماس اضطراری، طولانی مدت فشار دهید.
 (۶) برای قابلیت‌های بیشتر مانند GPS، انتخاب حالت، حالت ذخیره انرژی، هشدار، چراغ قوه، SOS، صفحه را به سمت چپ بکشید.

(۳) صفحه کلید را باز کرده و با استفاده از آن می‌توانید شماره مورد نظر خود را وارد کنید و از تماس بلوتوثی استفاده کنید.
پیامک:
 بعد از نصب اپلیکیشن، اتصال تلفن همراه و همچنین فعال سازی نمایش اعلان‌ها در تلفن همراه. اعلان‌های دریافتی در تلفن همراه، در ساعت نمایش داده می‌شود.
نمایش تماس ورودی:
 در هر تماس ورودی، ساعت به حالت لرزش درآمده یا زنگ خواهد زد.

مخاطبین:
 بعد از نصب اپلیکیشن، اتصال تلفن همراه به ساعت، اپلیکیشن را در تلفن همراه باز کنید و به ترتیب زیر تنظیمات را انجام دهید.
 "Sync to watch" (حد اکثر ۲۰ مخاطب) > "Add contacts" > "Frequent contacts" > "Device"
داده‌های تناسب اندام:
 وارد برنامه fitness data شوید و صفحه را از اسکرول کنید. ویژگی‌هایی مانند تعداد قدم‌ها، مسافت طی شده و میزان کالری قابل مشاهده‌اند. داده‌های هر روز ابتدای روز رعد، ساعت ۰۰:۰۰+ پاک خواهند شد.
انتخاب حالت هوشمند:
 زمانی که حالت ساعت به ساعت هوشمند تغییر یابد، اتصال بلوتوث قطع شده و ارتباط ساعت و تلفن همراه قطع خواهد شد. زمانی که ساعت به حالت هوشمند بازگردد، به تلفن همراه متصل خواهد شد.

اگر زمان فعالیت کمتر از دقیقه باشد داده‌ها ذخیره نخواهند شد و با پیام "Too little data to save" مواجه خواهید شد.
 در این ساعت، ورزش‌های جدید مانند یوگا، دوچرخه سواری نیز به قابلیت‌ها اضافه شده‌اند.
 در اپلیکیشن قابلیت تمرین کردن همراه با مکان‌یابی یا GPS نیز وجود دارد. برای هر کدام از ورزش‌ها پس از شروع، می‌توانید تنظیمات مربوط به افزودن این قابلیت را در تلفن همراه فعال کنید.
 * برای افزودن این قابلیت، در تنظیمات تلفن همراه خود اجازه دسترسی به اطلاعات مکان یابی را فعال کنید.
ضربان قلب:
 برای اندازه‌گیری میزان ضربان قلب، وارد برنامه HR شوید. در این برنامه می‌توانید میزان ضربان قلب خود را مشاهده کنید.
 * لطفا قبل از استفاده، از درست بستن ساعت روی مچ دست خود مطمئن شوید.

QR CODE
 تلفن همراه و ساعت را به هم متصل کنید. در اپلیکیشن، آیکن MY QR را باز کنید. می‌توانید هر کدام از آیتیم‌های WECAHT/ QQ/ Alipay را انتخاب و کد مربوط به آن‌ها را اسکن کنید.

تنظیمات خواب:
 وارد برنامه sleep شوید. این برنامه بین ساعات ۱۸ هر روز تا ۱۰ صبح روز بعد فعال است. پس از بیدار شدن، اطلاعات خواب در ساعت و تلفن همراه ذخیره شده است.
کرونومتر:
 وارد برنامه stop watch شوید. این برنامه سه گزینه کرونومتر عمل می‌کند و برای ذخیره کردن زمان استفاده می‌شود.

تنفس:
 وارد برنامه Breathing شوید. سه مدل آرام، متوسط و سریع در برنامه طراحی شده و قابل استفاده است. همچنین، زمان تنفس نیز قابل تنظیم است.
ماساژور:
 وارد برنامه Messenger شوید. سپس روی آیکن سبز سزنگ بزنید. ماساژور ساعت از طریق لرزش فعال خواهد شد. برای تمام برنامه نیز آیکن قرمز را استفاده کنید.

دستیار بالوان:
 وارد برنامه Lady Shady شوید. این برنامه برای چک کردن عادت ماهیانه می‌باشد. در تقویم برنامه، اطلاعات مربوط به آخرین عادت ماهیانه شامل مدت عادت ماهیانه و فاصله بین دو عادت ماهیانه قابل تنظیم است.
تنظیمات منو:
 وارد برنامه MENU شوید. می‌توانید ترتیب پیش برنامه‌ها در منو را تغییر دهید.
سبک منو:
 انواع مختلفی از سبک‌های منو برای انتخاب وجود دارد.

(۶) برنامه Password: برای تنظیم پس‌ورد ۴ رقمی و تغییر آن است. اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، رمز پیش فرض ۱۸۷۶۵ است. با استفاده از رمز پیش فرض می‌توانید رمز خود را تغییر دهید.
 (۷) برنامه factory reset: برای تنظیمات کارخانه روی آیکن (۷) و برای لغو آن روی آیکن (X) کلیک کنید.

اتصال اپلیکیشن و تلفن همراه
۱- دانلود اپلیکیشن
 کد زیر را اسکن کنید و اپلیکیشن مربوط به ساعت را از طریق آن دانلود کنید.
برای کاربران اندروید:
 اپلیکیشن "wearPro" را از Google Play بازی کنید. لطفا برای نصب کامل نرم‌افزار، گزینه "agree" را صفحه‌ای که در ابتدا نمایش داده می‌شود انتخاب کنید.

- اسکن QR code:
 منوی ساعت را اسکرول کنید. روی برنامه "About (i)" کلیک کنید. مشخصات ساعت و QR CODE نمایش داده می‌شود. روی گزینه "Scan code bining" کلیک کنید.
 سپس تلفن همراه را روی QR CODE ساعت بگیرید تا داده‌های تلفن همراه به ساعت منتقل شود.
دکات مربوط به اتصال تلفن همراه و ساعت:
 (۱) اگر اتصال بلوتوث موفقیت آمیز نبود، لطفاً روی آیکن search بلوتوث مجدداً کلیک کنید و نام Smart Watch را پیدا کنید.
 (۲) لطفاً تنظیمات GPS تلفن همراه خود را فعال کنید.
 (۳) لطفاً چک کنید ساعت به دستگاه دیگری متصل نشده است.

پس از اتصال بلوتوث، آیکن بلوتوث در بالای صفحه اعلانات ساعت (صفحه روشن ساعت را از بالا به پایین بکشید) به رنگ آبی درخواهد آمد.
 * لطفا برای دریافت اعلان پیام‌های اپلیکیشن‌های تلفن همراه مانند WhatsApp، روی ساعت، واردApp notifications اپلیکیشن شوید.
 * لطفا برای دریافت اعلان پیام‌های اپلیکیشن‌های تلفن همراه مانند WhatsApp، روی ساعت، واردApp notifications اپلیکیشن شوید.
 در این قسمت گزینه مربوط اپلیکیشن‌ها که مایل به دریافت اعلان‌های مربوط به آن در ساعت هستید را فعال کنید.
۴- غیرفعال کردن بلوتوث:
- غیرفعال کردن بلوتوث برای تلفن‌های همراه اندروید:

۶- عکاسی:
 این قابلیت در ساعت به شما کمک می‌کند. در اپلیکیشن وارد "Device" شوید. روی گزینه "camera" کلیک کنید. روی ساعت یک آیکن دوربین همراه نمایش داده می‌شود. برای گرفتن عکس، روی آیکن آیکن کلیک کنید. عکس در تلفن همراه ذخیره خواهد شد.
۷- به روز رسانی داده‌های تلفن همراه در ساعت:
 پس از اتصال تلفن همراه به ساعت، برای به روزرسانی داده‌های تلفن همراه در ساعت، روی آیکن Sync Data روی قسمت "Screen" کلیک کنید. داده‌های تلفن همراه روی ساعت به روزرسانی خواهند شد.
۸- روشن کردن اسکرین ساعت با حرکت دست:
 ساعت را روی دست خود ببنید. پس از اتصال تلفن همراه به ساعت، در اپلیکیشن روی "Tint to wake" کلیک کنید. با تکان دادن دست صفحه ساعت روشن خواهد شد.

۹- فعال سازی حالت Do Not Disturb:
 پس از اتصال تلفن همراه به ساعت APP store از APP "Do Not Disturb" یا "APP" > "Device" > "More" > "alarm setting" > "Do Not Disturb" را انتخاب کنید. زمان شروع و پایان را مشخص کنید. مثلا از ساعت ۱۲:۰۰ تا ساعت ۱۴:۰۰ بین این ساعت‌ها هیچ تماس و پیام هشدار دهنده نخواهد شد.
۱۰- تنظیم ساعت:
 پس از اتصال تلفن همراه به ساعت در اپلیکیشن مراحل زیر را دنبال کنید:
 "APP" > "Device" > "More" > "alarm setting" > "+"
 آلرم روزانه ساعت از این طریق قابل تنظیم است.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود.
پرسش و پاسخ های متداول
*** چرا نمی‌توانم ساعت را برای پیام آب گرم ببینم؟**
 برای آب حمام نسبتاً بالا است که بخار آب زیادی تولید می‌کند و شش و موکولی بخار آب کم است بنابراین به راحتی می‌توان از شکایت ساعت جلوگیری کرد. وقتی ما با آب گرم می‌شویم، بخار به حالت آب برگشته و احتمالاً باعث اتصال کوتاه ساعت می‌شود.

۱۲- یادآوری حرکتی:
 بازه زمانی، دفعات دریافت آن روشن نشود... ممکن است برخورد در حین حمل و نقل منجر به فعال شدن حالت حافظه باشد.
۱۳- یادآوری نوشیدن آب:
 بازه زمانی، فرکانس یادآوری و حالت تکرار را تنظیم کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید یادآوری آب داشته باشید.
۱۴- تنظیم ساعت:
- چهره ساعت موجود در انتخاب کنید:
 ساعت و برنامه را یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. ساعت پس از هنگام سازی صفحه ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.

۱۵- صفحه ساعت را سفارشی کنید:
 ساعت و برنامه را به یکدیگر متصل کنید. برنامه را باز کنید. روی دستگاه < چهره ساعت فربه بزنید. چند چهره ساعت اول که با "Custom Face Watch" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۵- نسخه سیستم عامل:
 نسخه ساعت که برای سیستم عامل "مستقیم" مشخص شده‌اند، قابل تنظیم هستند. پس از هنگام سازی چهره ساعت، ساعت مجددا راه اندازی می‌شود و برنامه را به طور خودکار متصل می‌کند.
۱۶- کد QR پرداخت Alipay:
 این ساعت دارای ویژگی Alipay است که برای ایجاد اتصال باید گوشی را اسکن کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

۴- از فرار گرفتن طولانی مدت در معرض دماهای بسیار سرد یا خیلی گرم خودداری کنید. که ممکن است باعث آسیب دائمی به دستگاه شود